


# BATERTECH

systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

## BATERTECH 06 2M KIDL SMD LED



### Wykonanie :

- wersja okrągła z pierścieniem
- obudowa ABS / PC
- klosz mleczny PC
- Wymiary 340mm x 115mm

### Montaż :

- na ścianie lub suficie

### Dane techniczne :

- zasilacz EVG SMD LED - DRIVER
- zasilanie 230V , 50Hz
- źródło światła świetlówka SMD LED 13W, 14W, 18W, 22W, 25W, 30W
- Klasa izolacji I
- Klasa szczelności IP 20 / IP 44 / IP54 / IP65 / IP67
- Akumulator Ni-Cd lub Ni-MH czas ładowania akumulatora 24h
- Dioda LED sygnalizująca ładowanie akumulatora
- Funkcja TESTU ręcznego (PRZYCISK) lub AUTOTEST
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
- Możliwość zamontowania czujnika ruchu RCR oraz funkcji korytarzowej
- Dostępne barwy światła : 3000K i 4000K

Model	Świetlówka	Czas	Funkcja	Strumień
BATERTECH 06 2M	SMD LED 13W,14W	1,2,3h	M	1450/1520 BLF lm
BATERTECH 06 2M	SMD LED 18W,22W	1,2,3h	M	1900/2550 BLF lm
BATERTECH 06 2M	SMD LED 25W, 30W	1,2,3h	M	2900/3700 BLF lm