

BATERTECH

systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

BATERTECH 06 2M



Wykonanie :

- wersja okrągła lub kwadratowa na tej samej podbudowie elektronicznej i materiałowej.
- obudowa metalizowana
- klosz mleczny

Montaż :

- na ścianie lub suficie

Dane techniczne :

- statecznik EVG /VVG
- zasilanie 230V , 50Hz
- świetlówka TC-S 1x11W, 2x11W; TC-D 1x13W, 2x13W, 1x18W, 2x18W, 1x26W, 2x26W; TC-L 1x18W 2x18W, 1x24W, 2x24W
- Klasa izolacji I
- Klasa szczelności IP 20 / IP 44
- Akumulator Ni-Cd, czas ładowania akumulatora 24h
- Dioda LED sygnalizująca ładowanie akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora.

Model	Świetlówka	Czas	Funkcja	Strumień
BATERTECH 06 2M	TC-S 11W,	1,2,3h	M	12 BLF
BATERTECH 06 2M	TC-D 13W, 18W, 26W	1,2,3h	M	10 BLF
BATERTECH 06 2M	TC-L 18W, 24W	1,2,3h	M	10 BLF